



## MT65 Beluga Lite

Ordinateurs de poche

## Fonctionnalités

### Android 8.1

Le système d'exploitation Android 8.1 du MT65 Beluga Lite garantit des possibilités d'application presque infinies. Il vous offre la sécurité des données et les outils d'administration dont vous avez besoin pour un contrôle et une totale tranquillité d'esprit.

### Lecteur de code-barres VGA.

Avec son lecteur de codes-barres 2D VGA, le MT65 Beluga Lite offre d'excellentes performances de lecture et scanne presque tous les codes-barres 1D et 2D avec une rapidité et une facilité impressionnantes.

### Saisie des données polyvalente.

L'ordinateur portable MT65 Beluga Lite combine un écran tactile avec un clavier physique. L'écran tactile vous permet de naviguer facilement dans les applications tandis que le clavier peut être utilisé pour une saisie rapide et facile des quantités de stock.

### Batterie longue durée.

Le MT65 Beluga Lite offre jusqu'à 10 heures d'autonomie, alors soyez assuré qu'il durera un quart de travail complet. Votre application nécessite une durée

plus longue ? Une batterie remplaçable et un socle de chargement avec un emplacement de batterie supplémentaire couvrent vos besoins. Vous pouvez facilement changer la batterie et poursuivre rapidement la lecture des codes-barres.

### Lecture inclinée pour plus de confort.

Le moteur de lecture mégapixel du MT65 Beluga Lite est incliné. Cela signifie que l'écran et le clavier restent visibles pour l'opérateur, même lors de la lecture de codes-barres qui se trouvent plus haut que les épaules.

### Certifié GMS.

Le MT65 Beluga Lite est livré avec un système d'exploitation Android 8.1 certifié GMS. Google Mobile Services (GMS) propose des applications Google intégrées telles que Gmail, Google Maps et Google Play Store.

### Accessoires pour couvrir tous vos besoins.

Vous pouvez choisir parmi divers accessoires supplémentaires pour compléter le MT65 Beluga Lite : un socle unique de chargement et de communication (USB), une poignée pistolet, un chargeur multiple et un étui.



## Industries suggérées



Industrie



Logistique



Fabrication



Vente au détail



Entreposage

# MT65 Beluga Lite Caractéristiques techniques

## Capture de données

1D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D
2D	Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D
Capteur d'image	Capteur CMOS 640 x 480
Viseur	Viseur LED
Éclairage	LED blanche (625 ± 10 nm)

## Performance

Système d'exploitation	Android 8.1 GMS
Processeur	Quadricœur 1,5 GHz
Mémoire RAM	2 Go
Mémoire flash	16 GB
Extension de la mémoire de stockage (max.)	Carte Micro SD (128 Go max.)

## Caractéristiques physiques

Type de batterie	3,7 V, 3 800 mAh
Appareil photo	8 mégapixels, mise au point automatique, avec lampe de poche LED
Dimensions (mm)	166 (L) x 73 (l) x 26 (H) mm
Écran	4 pouces WVGA (800 × 480)
Emplacement pour extension	Carte Micro SD (128 Go max.)
Durée de vie estimée de la batterie	10 heures
Temps de charge estimé	4,5-5 heures (chargement via l'adaptateur secteur)
Interfaces	Micro USB 2.0, chargement de la batterie via USB pris en charge
Clavier	30 touches (comprenant les boutons latéraux) avec rétroéclairage
Notifications	Vibreur, haut-parleur et LED multicolores
Entrée alimentation	110 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
Sortie alimentation	5 V CC, 2 A
Écran tactile	Écran tactile capacitif
Poids	330 g (batterie comprise)

## Sans fil

RADIO WWAN	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
RADIO WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz et 5 GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 4.2 LE, rétrocompatible
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

## Environnement

Température de fonctionnement	De -20 °C à 50 °C
Température de stockage	De -30 °C à 70 °C
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Décharge électrostatique (ESD)	± 15 kV (décharge dans l'air) ; ± 8 kV (décharge directe)

### Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Ne hésitez pas à nous contacter ou à un partenaire près de chez vous

Visitez [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© Newland EMEA 2023, tous droits réservés.



# MT65 Beluga Lite Caractéristiques techniques

Résistance aux chutes	1,2 m
-----------------------	-------

Indice de protection	IP65
----------------------	------

## Accessoires

Standard	Batterie, adaptateur secteur, câble USB
----------	---

En option	Support de chargement, batterie, adaptateur secteur, câble USB, dragonne, poignée pistolet, chargeur à 4 emplacements
-----------	---

## Logiciel

MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
-----	------------------------

Émulation de terminal	StayLinked, Ivanti Velocity
-----------------------	-----------------------------

Outils de configuration	Ndevor
-------------------------	--------

## Certifications

Matériel	FCCID, RoHS, CEI62471, EN60950
----------	--------------------------------

## Garantie

Standard	2 ans
----------	-------

### Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Ne hésitez pas à nous contacter ou à un partenaire près de chez vous

Visitez [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© Newland EMEA 2023, tous droits réservés.